


LeaksProtect Jeweller

Бездротовий датчик протікання води



Постійний контроль. Миттєві сповіщення.

LeaksProtect Jeweller цілодобово контролює наявність протікань і сповіщає про проблему до настання збитків. Завдяки компактному дизайну датчик можна розмістити майже в будь-якій зоні, де є ризик затоплення, зокрема у важкодоступних місцях. Пристрій миттєво сповіщає про протікання пральної машини чи прорив труби та активує кран Ajax WaterStop Jeweller, що автоматично перекриває водопостачання. LeaksProtect Jeweller не потребує монтажу та працює роками без технічного обслуговування.




Для роботи потрібен хаб Ajax.

Ключові можливості




Чотири контактні пари, що виявляють воду з будь-якого напрямку




Швидке встановлення без інструментів



До 5 років роботи від попередньо встановлених батарей



До 250 датчиків в одній системі



Швидке додавання в систему Ajax за допомогою QR-коду



Дистанційне керування та налаштування в застосунках Ajax



Надійний двосторонній радіозв'язок із хабом або ретранслятором Ajax на відстані до 1300 м (4250 футів)

Миттєве виявлення протікання

Стильний і простий на вигляд датчик LeaksProtect Jeweller забезпечує надійний захист. На всіх чотирьох гранях його корпусу розміщені контактні пари, тож пристрій виявляє воду з будь-якого напрямку й миттєво сповіщає про протікання. А коли контакти висихають і розмикаються, датчик інформує про припинення витоку.





Встановлення без інструментів

Для встановлення LeaksProtect Jeweller не треба закріплювати пристрій, розбирати корпус чи вставляти батареї. Просто покладіть датчик на підлогу під пральною чи посудомийною машиною, ванною або в будь-якій іншій зоні, де є ризик затоплення. Пристрій компактний і непомітний, тож підходить навіть для важкодоступних місць і одразу готовий до роботи.

Сумісність із хабами й ретрансляторами Детальна інформація доступна за QR-кодом або посиланням:  ajax.systems/ua/tools/devices-compatibility/?groups=leak-detectors	Зв'язок із хабом чи ретранслятором Діапазони частот 866,0–866,5 МГц 868,0–868,6 МГц 868,7–869,2 МГц 905,0–926,5 МГц 915,85–926,5 МГц 921,0–922,0 МГц Залежно від регіону продажу Технологія зв'язку Jeweller Дальність бездротового зв'язку 1300 м 4250 футів За відсутності перешкод		Можливості Час виявлення протікання за 0,15 с Сценарії автоматизації Встановлення без інструментів Світлодіодна індикація Індикатор розміщений на корпусі під логотипом Ajax та інформує про стан датчика.
Живлення Батарея 2 × AAA Попередньо встановлені Строк роботи від батарей до 5 років	Встановлення Робоча температура від 0 °C до +50 °C від 32 °F до 122 °F Допустима вологість до 100%	Загальна інформація Колір білий, чорний Розміри ¹ 62 × 62 × 14 мм 2,44" × 2,44" × 0,55" Вага 41 г 1,45 унції Клас захисту IP65 Кнопка тампера	Комплект LeaksProtect Jeweller 2 × батарея AAA (попередньо встановлені) Коротка інструкція

¹ Білі пристрої, виготовлені до травня 2026 року, і чорні пристрої, виготовлені до липня 2026 року, мають розміри 59 × 59 × 14 мм (2,32" × 2,32" × 0,55").



Детальна інформація доступна за QR-кодом або посиланням:
ajax.systems/support/devices/leaksprotect

-  support@ajax.systems
-  @AjaxSystemsSupport_Bot
-  ajax.systems