Характеристики

BASELINE

Ajax SpaceControl Jeweller

Бездротовий брелок з тривожною кнопкою і керуванням режимами охорони



Сумісність пристроїв Перевірити

Зв'язок

Технологія зв'язку Jeweller

Пропрієтарна бездротова технологія зв'язку для передавання команд, тривог і подій.

Особливості:

- Двосторонній зв'язок.
- Передовий захист від саботажу.
- Блокове шифрування з плаваючим ключем.
- Миттєві сповіщення.
- Дистанційне керування та налаштування в застосунках Ajax.

Дізнатися більше

Діапазони радіочастот

866,0–866,5 МГц
868,0–868,6 МГц
868,7–869,2 МГц
905,0–926,5 МГц
915,85–926,5 МГц
921,0–922,0 МГц

Залежить від регіону продажу.

Максимальна ефективна випромінювана потужність (ERP)

до 20 мВт

Автоматичне регулювання потужності для зниження енергоспоживання та радіозавад.

Модуляція радіосигналу

GFSK

Дальність радіосигналу

до 1300 м

Між пристроєм і хабом (або ретранслятором) за відсутності перешкод.

Розрахувати дальність радіосигналу на об'єкті

Шифрування радіозв'язку

Усі дані, що зберігаються та передаються, захищені блоковим шифруванням із плаваючим ключем.

Радіочастотний гопінг

Залобігає радіозавадам і глушінню.

Дізнатися більше

Ключові можливості

Кількість кнопок

4

- Кнопка встановлення системи під охорону.
- Кнопка зняття системи з охорони.
- Кнопка вимкнення нічного режиму.
- Тривожна кнопка.

Керування охоронною групи

Користувач може вибрати групу, охоронною якої керує брелок.

Призначення користувачеві

Якщо брелок призначено користувачеві, події брелока надходять у застосунки Ajax від імені користувача. Брелок має такі самі права на керування режимами охорони, що й користувач.

Захист від випадкових натискань

тривале або подвійне натискання

Функція доступна для брелоків із версією прошивки 5.54.1.0 або вище, виготовлених після 19 березня 2020 року.

Живлення

Батарея

1 × CR2032

Попередньо встановлена.

Тип

тип C

Повна ємність батареї

225 мА·год

Розрахунковий строк роботи від батареї

до 5 років

Дізнатися більше

Номінальна робоча напруга пристрою

3 В⎓

Споживання струму пристрою у стані спокою за номінальної напруги

0,7 мкА

Максимальний струм споживання пристрою за номінальної напруги

26 мА

Виробник

Renata
Panasonic

Корпус

Розміри

65 × 37 × 10 мм

Вага білого пристрою

13 г

Вага чорного пристрою

12,7 г

Діапазон робочих температур

від –10 °C до +40 °C

Допустима вологість

до 95%

Клас захисту

IP50, IK04

Кольори

Чорний

Білий

Комплектація

Ajax SpaceControl Jeweller

Батарея CR2032 (попередньо встановлена)

Коротка інструкція

Сертифікація та відповідність стандартам

Ajax SpaceControl Jeweller

Додаткова інформація

Відповідність стандартам

Дізнатися більше

Інструкція з використання

Дізнатися більше

Гарантія

24 місяці

Дізнатися більше